

i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W



OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca o najwyższej wydajności. Obsługuje do sześciu monitorów zewnętrznych* w rozdzielczości 4K/60Hz lub dwa monitory, które mogą działać jednocześnie nawet w rozdzielczości 8K! Idealny produkt dla użytkowników, którzy potrzebują wielu monitorów bez kompromisów w zakresie stabilności obrazu, rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Stacja dokująca posiada również port USB-C do szybkiego ładowania (z mocą ładowania do 30W mocy ładowania), specjalnie do ładowania smartfonów i tabletów, a także port LAN 2,5 Gb/s oraz szybkie porty USB, do podłączenia innych urządzeń peryferyjnych. Stację dokującą można podłączyć do praktycznie każdego laptopa, niezależnie od marki, modelu czy typu systemu operacyjnego. Wystarczy dowolny port USB*. Stacja dokująca może być zainstalowana za monitorem (jeśli monitor obsługuje standardowy uchwyt VESA), przy użyciu [uchwytu i-tec VESA](#).

- Obsługa do 6 monitorów zewnętrznych* o rozdzielczości do 2x 8k, lub 6x 4K/60Hz
- Porty wideo: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP (obsługujące wideo* lub dane 10 Gb/s)
- 2x USB-C (10 Gb/s), jeden obsługujący ładowanie do 30 W
- 4x USB-A 3.1 Gen. 1
- Port LAN o przepustowości do 2,5 Gb/s (10/100/1000/2500 Mbit)
- Port audio/mikrofon 3,5 mm
- 1x gniazdo SD/microSD
- Ładowanie laptopa do 140 W **
- Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej
- Wsparcie dla [instalacji za monitorem](#)
- Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnić się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

* W przypadku podłączenia przez USB-A, tylko cztery monitory będą obsługiwane przez porty DP i HDMI, a ładowanie laptopa/tabletu nie będzie możliwe.

** Jeśli laptop lub tablet obsługuje nowy i nowoczesny protokół ładowania USB-C Power Delivery PD 3.1, stacja dokująca będzie oferować moc ładowania do 140 W (jeśli masz PD 3.0, moc ładowania będzie wynosić 100 W).

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzeń USB-C
- Technologia stacji dokującej: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Power Delivery: 140W *
- Porty wideo: 2x HDMI, 2x DP, 2x USB-C MFDP
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x DP1 - do do 8K60Hz lub 4K/144Hz
 - 1 monitor - 1x DP2 - do 8K/30Hz lub 4K/120Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI - do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x USB-C** - do 4K/60Hz
 - 6 monitorów - 2x DP + 2x HDMI + 2x USB-C ** - - do 8K/30Hz lub 4K/144Hz do 6x 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą funkcji Power Delivery do 30 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet RJ-45 2,5 Gb/s
- 1x gniazdo Audio Combo 3,5 mm
- 1x gniazdo SD/microSD
- 1x wejście zasilania (DC 24V/10A, 240W)
- Wskaźnik LED
- Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- Wsparcie dla montażu VESA
- Kabel USB-C 3.2 (100 cm)
- USB-C do USB-C (100 cm) i USB-C do USB-A (100 cm)
- Klonowanie adresów MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11, macOS 11 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu
- Łatwa instalacja sterownika (Windows, macOS, Ubuntu, Android (łącze zewnętrzne))
- Wymiary produktu: 218 x 88 x 37 mm
- Waga produktu: 546 g
- Wymiary opakowania: 270 x 181 x 90 mm

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4.

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- - Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery.

Wymagania dotyczące wyjścia wideo USB-C:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt™ 3/4, USB4.

System operacyjny:

- Windows 10/11, macOS 11 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB-A, ładowanie laptopa i tabletu nie jest obsługiwane. UWAGA: W zależności od charakterystyki komputera, a w szczególności procesora, karty graficznej i rozmiaru pamięci RAM podłączonego urządzenia, mogą wystąpić ograniczenia płynności systemu po podłączeniu czterech lub więcej wyświetlaczy o rozdzielczości 4K lub wyższej. Należy spodziewać się maksymalnie 2x 8K30Hz lub 6x 4K60Hz. UWAGA: System operacyjny macOS nie obsługuje wieloe ekranowej technologii wideo Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach podłączonych do portów USB-C. Oznacza to, że w systemie macOS obsługiwanych jest maksymalnie 5 ekranów. * Ładowanie urządzeń zewnętrznych jest obsługiwane tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do urządzenia gościnnego. ** Przesyłanie wideo przez porty USB-C MFDP jest możliwe tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do laptopów z portami Thunderbolt 3/4 TM, USB4 lub USB-C (z obsługą wideo). W przypadku podłączenia do portu USB-A, dostępne będą tylko porty DP i HDMI, tj. maksymalnie 4 monitory

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
CA6MONITORDOCKPD	i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W EAN: 8595611706929
CA6MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 6x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 140W EAN: 8595611706936

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Wymagania systemowe

System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Pozostałe funkcje

Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	218 x 88 x 37 mm
Waga produktu (bez opakowania)	546 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	270 x 181 x 90 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	1230 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Kabel USB- C do USB-C (100 cm) i
USB-C do USB- A (100 cm)
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz i kabel zasilający

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 03.10.2024 15:41:02