

**TS-i410X-8G**

Procesor	Procesor Intel® Atom® x6425E 4-rdzeniowy/4-wątkowy, z możliwością zwiększenia do 3,0 GHz
Architektura procesora	64-bitowy x86
Procesory graficzne	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes (AES-NI)
Transkodowanie wspomagane sprzętowo	Yes
Pamięć systemowa	8 GB na pokładzie (nie rozszerzalne) Uwaga: Rezerwuje część RAM do użytku jako współdzielona pamięć graficzna.
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB na pokładzie (nie rozszerzalne)
Pamięć flash	4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Wnęka dysk	4 x 2,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s System jest dostarczany bez dysku twardego. Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie https://www.qnap.com/compatibility/
Kompatybilność dysk	2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes
Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD	Yes
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Ramka Jumbo	Yes
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	4

Wyjście HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz)
Kształt	Typ set-top box
Wskaźniki LED	Power/Status, LAN, SSD 1-4
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	62 × 180 × 244 mm Wymiary nie uwzględniają podkładki (podkładka może mieć do 30mm / 1,18 cala wysokości w zależności od modelu)
Waga netto	3.1 kg
Waga (brutto)	3.1 kg
Temperatura robocza	-40–70°C
Temperatura Pamięć masowa	-45–85°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C
Zasilacz	1. Zewnętrzny adapter zasilający, 90W i więcej, AC 100-240V 2. Wejście 9-36V DC Aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub uszkodzenia komponentów, NIE podłączaj jednocześnie dwóch źródeł zasilania.
Pobór mocy: dysk tryb czuwania	17.628 W
Pobór mocy: tryb pracy, typowy	25.592 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo Kensington Zabezpieczenia	Yes
Standardowa gwarancja	3
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	1500

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.