# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## APC Smart-UPS SRT On-Line, 3000VA/2700W, montaż w szafie rack, 2U, 230V

SRT3000RMXLI-NC

## Podgląd

| | |
|---|---|
| **Prezentacja** | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 faza |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Input connection** | BS 1363 Brytyjski<br>IEC 60320 C20<br>CEE 7/7 |
| **Efficiency at full load** | Limity napięcia wejściowego 4100...275 VLimity napięcia wejściowego 4adjustable (half load) |
| **Input frequency** | 40–70 Hz automatyczne wykrywanie |
| **Output voltage** | 230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 2700 W |
| **Rated power in VA** | 3000 VA |
| **Output connection** | 8 IEC 60320<br>2 IEC Jumpers<br>2 IEC 60320 |
| **Bypass type** | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |
| **Crest factor** | 3:1 |
| **Harmonic distortion** | Poniżej 2% |
| **Maximum configurable power in VA** | 3000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 2700 W |
| **UPS topology** | Online |
| **Waveform type** | Sinusoida |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią |
| **Wymiana baterii** | APCRBC152 |

## Wykresy

| | |
|---|---|
| **Czas pracy** | View Runtime Graph |
| **Efektywność** | View Efficiency Graph |

## Parametry uzupełniające

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Additional information** | Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 |
| **Battery type** | Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included |
| **Emergency power off** | Tak |
| **Free slot** | 0 |
| **Preinstalled device** | Network management card 3 with environmental monitoring |
| **Alarm** | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| **UPS connectivity** | Port szeregowy<br>Port USB<br>Wbudowana karta zarządzania NMC 3 |
| **Surge energy rating** | 340 J |
| **Number of rack unit** | 2U |
| **Cable length** | 2,4 m |
| **Number of cables** | 1 |
| **Color** | Czarny |
| **Height** | 85 mm |
| **Width** | 432 mm |
| **Depth** | 635 mm |
| **Product weight** | 31,3 kg |
| **Mounting location** | Przednie |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Do montażu w szafie |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Poziomy |
| **Mounting mode** | Do montażu w szafie with kit sold separately |
| **Provided equipment** | CD z oprogramowaniem<br>Dokumentacja na CD<br>instrukcja montażu<br>Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card)<br>Klamry do montażu w szafach przemysłowch<br>Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych<br>Kabel USB<br>Karta gwarancyjna |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Additional specification** | High density |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS On-Line |
| **Product or component type** | Zasilanie Awaryjne |

# Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE<br>UK PSTI |

| | |
|---|---|
| **Marking** | Znak CE |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…15240 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nie kondensujący |
| **Acoustic level** | 55 dBA |
| **Heat dissipation** | 703 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0 - 3000 m |

## Baterie i czas podtrzymania

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| **Battery voltage** | 96 V |
| **Extendable runtime** | 1 |
| **Included battery module** | 1 |
| **Typical recharge time** | 3 godz. |
| **RBC quantity** | 1 |
| **Battery life** | 3…5 rok |
| **Battery charging power** | 168 W rated |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 24 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 60 cm |
| **Długość opakowania 1** | 87 cm |
| **Waga opakowania 1** | 39,836 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 36 UPS\|24 Akumulator |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **7 718 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **482 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **7 226 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | **15 %** |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny z przepisami o wyłączeniu** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

### Efektywność energetyczna

| | |
|---|---|
| Optymalizacja efektywności energetycznej | **Product energooszczędny** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **65** |
| Wymienna bateria / wymienny akumulator | **Możliwość wymiany przez użytkownika** |
| Odbiór | **Tak** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



