

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz awaryjny, Easy UPS, 900VA, gniazda Schuko

BVX900LI-GR

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC 1 faza
Main Output Voltage	230 V prąd przemienny (AC) Napięcie wyjściowe 561 faza
Moc znamionowa w W	480 W
Moc znamionowa w VA	900 VA
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	2 Schuko
Długość kabla	1,2 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika
Gama produktów	Easy UPS

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Żywotność akumulatora	2...3 rok
Wymiana baterii	RBC17
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Maksymalny czas pracy	120 min.
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No
Wymiary UPS	WS

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	16 cm
Szerokość	12 cm
Głębokość	35,5 cm
Masa produktu	6 kg
Podstawa montażowa	Podłoga
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

Na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4140...300 VLimity napięcia wejściowego 4230 VLimity napięcia wejściowego 4prąd przemieniny (AC)
Współczynnik mocy (cos φ)	0,53

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	480 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Line interactive
Wave type	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Czas pracy z pełnym obciążeniem	00:01:00 480 W
Wykres wyświetlacza	1
Czas pracy przy połowie obciążenia	00:06:30 240 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	900 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE CB
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Parametry środowiskowe

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Stopień ochrony IP	IP20

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25 cm
Szerokość opakowania 1	43 cm
Długość opakowania 1	19,7 cm
Waga opakowania 1	6,5 kg
SCC14	10731304404597

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	User replaceable
Odbiór	No

Image of product / Alternate images

Alternative



