



TS-435XeU-4G

Procesor	Procesor Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-rdzeniowy 2,2GHz
Architektura procesora	ARM 64-bitowy
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes
Pamięć systemowa	4 GB SODIMM DDR4
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (1 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	1 x SODIMM DDR4 Wersja oprogramowania układowego QTS 5.0.1(0426) i nowsze będą obsługiwać ECC.
Pamięć flash	4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Wnęka dysk	4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Kompatybilność dysk	3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes (Nieobsługiwane M.2 SSD)
Gniazdo M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 gniazda Kompatybilne z dyskami NVMe SSD PCIe Gen 3 & Gen 4. Zweryfikuj listę https://www.qnap.com/compatibility/ kompatybilności.
Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD	Yes
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 x 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)	Yes

Ramka Jumbo	Yes
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 1	2
Kształt	1U Short Depth Rackmount
Wskaźniki LED	HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 × 430 × 292,12 mm Nie uwzględnia ucha ani wystającej części jednostki zasilania.
Waga netto	4.91 kg
Waga (brutto)	5.82 kg
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura Pamięć masowa	-20–70°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C
Zasilacz	100 W PSU, 100–240 V
Pobór mocy: dysk tryb czuwania	17.367 W
Pobór mocy: tryb pracy, typowy	30.878 W
Wentylator	3 x 40mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo Kensington Zabezpieczenia	Yes
Standardowa gwarancja	3
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	1500

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

