



Drukarka HP LaserJet M207dw

Superwydajne. Superkompaktowe – z niezawodną łącznością bezprzewodową.

Zwiększ produktywność dzięki wydajnej monochromatycznej drukarce w nagradzanej kompaktowej konstrukcji.³ Doświadcz najszybszego drukowania dwustronnego w swojej klasie⁹ i niezawodnej łączności Wi-Fi z funkcją samoczynnego resetowania,¹ a także uproszczonej konfiguracji i funkcji oszczędzania czasu dzięki aplikacji HP.³



Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwi korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>

Stworzone do szybkiego i niezawodnego drukowania

- Błyskawicznie uzyskuj wielostronicowe dokumenty, dzięki najszybszemu w swojej klasie drukowaniu dwustronnemu.⁹
- Możesz polegać na spójnej, wysokiej jakości wydruków strona po stronie. Postaw na jakość, jakiej oczekujesz od lidera w branży.
- Zadbaj o łączność dzięki niezawodnej, dwupasmowej łączności Wi-Fi®, która automatycznie wznowia połączenie.¹
- Z łatwością udostępniaj zasoby, uzyskuj dostęp do urządzenia oraz drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej i sieci Ethernet.¹

Zachowaj produktywność z dowolnego miejsca

- Wysokiej jakości skanowanie i drukowanie z telefonu oraz funkcje oszczędzające czas, dzięki najłatwiejszej w użyciu aplikacji HP.^{4,5}
- Wyeliminuj powtarzające się etapy zadań za pomocą funkcji Skrót. Skanowanie do chmury, wiadomości e-mail i nie tylko za pośrednictwem jednego dotknięcia.²
- Szybki dostęp oraz drukowanie dokumentów i obrazów ze smartfona, nawet z Dropbox i Google Drive, za pomocą aplikacji HP.²

Łatwa konfiguracja, łatwe użytkowanie

- Szybkie rozpoczęcie pracy, dzięki łatwym wskazówkom dotyczącym konfiguracji w aplikacji HP.² Szybka konfiguracja i szybki powrót do pracy.
- Łatwe zarządzanie zadaniami dzięki inteligentnym przyciskom i podświetleniu zapewniającym intuicyjną obsługę – przyciski pojawiają się tylko wtedy, gdy są potrzebne.
- Pomóż chronić informacje, które mają największe znaczenie. Wybierz kluczowe zabezpieczenia, dzięki którym zachowasz prywatność i kontrolę.

Kompaktowa i energooszczędna konstrukcja

- Nagradzana, kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce bez utraty wydajności.³
- Technologia HP Auto-On/Auto-Off pozwala zoptymalizować zużycie energii.⁶
- Zużyte oryginalne tonery HP można bezpłatnie poddać recyklingowi za pośrednictwem programu HP Planet Partners.⁷
- To urządzenie HP LaserJet spełnia wymagania oznakowań ekologicznych, w tym ENERGY STAR® i Blue Angel.⁸

Przegląd produktu

Drukarka HP LaserJet M207dw

- 1. Panel sterowania LED z przyciskami
- 2. USB, Ethernet, dwuzakresowe, Wi-Fi z samoczynnym resetem
- 3. Najszybsze drukowanie dwustronne: 18 obr./min A4
- 4. Aplikacja HP
- 5. Odbiornik papieru na 100 arkuszy
- 6. Inteligentne podświetlenie
- 7. Podajnik na 150 arkuszy



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne ⁶	W1350A HP 135A – oryginalny czarny toner LaserJet (Ok. 1100 stron) ⁷
	W1350X HP 135X – oryginalny czarny toner LaserJet o dużej pojemności (Ok. 2400 stron) ⁷
Akcesoria	
Serwis i pomoc techniczna	UG206E – 3-letni serwis ze standardową wymianą (dostępny we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, regionu Adriatyku, Afryki, WNP, EEM, Rumunia, Rosji, RPA, Izraela, Słowenii i Turcji)
	UG086E – 3-letni serwis z wymianą w następnym dniu roboczym (dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francja, Grecji, Hiszpania, Irlandii, Włoszech, Holandii, Niemcy, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii)
	UG289E – 3-letni serwis ze zwrotem do magazynu (region Adriatyku, Afryka, WNP, EEM, Izrael, Bliski Wschód, Rumunia, Rosja, RPA, Turcja)

Dane techniczne

Model	Drukarka HP LaserJet M207dw
Numer produktu	8J9K9F
Funkcje	Drukowanie
Panel sterowania	Przycisk LED
Drukowanie	
Technologia druku	Urządzenia laserowe
Prędkość druku ⁹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 27 str./min ; W czerni (A4, duplex): Do 18 obrazów na minutę
Czas drukowania pierwszej strony ¹¹	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 7 s ; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 7,6 s
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 600 × 600 dpi
Miesięczny cykl pracy ¹²	Do 20 000 A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie ¹³ : Od 200 do 2000
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki ^{2,3}	Automatyczne drukowanie dwustronne, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP
Standardowe języki drukowania	PCLmS; URF; PWG
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 6 mm, Dolny: 6 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku : 216 × 354 mm
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Szybkość procesora	500 MHz
Sieci i łączność	
Standardowo	1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz; 1 port sieci Gigabit Ethernet 10/100TX
Możliwość druku mobilnego ⁸	Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Aplikacja HP; Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi Direct®
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Możliwości sieciowe	1 port sieciowy Ethernet 10/100Base-TX; 1 wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Pamięć	Standardowo: 64 MB ;Maksymalnie: 64 MB
Obsługa nośników	
Liczba podajników papieru	Standardowo: 1 ;Maksymalnie: 1
Nośniki	Papier (do druku laserowego, zwykły, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówka
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Od 101,6 × 152,4 do 216 × 356 mm Obsługiwany (metryczny): A4; A5; A6; B5 (JIS)

Model	Drukarka HP LaserJet M207dw
Numer produktu	8J9K9F
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: podajnik na 150 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 100 arkuszy Podajniki opcjonalne: nd.
Gramatura nośnika	od 60 do 163 g/m ²
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze: 150; Koperty: 10 Maksymalnie: Do 150 ark.
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 100 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Maksymalnie: Do 100 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne ^{1,4}	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows 11; Windows Server; Linux
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32- lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku, połączenie z Internetem, Microsoft® Internet Explorer. Mac: macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z Internetem
Dołączone oprogramowanie	Brak płyty CD w opakowaniu; Oprogramowanie do pobrania ze strony http://www.hp.com lub http://www.123.hp.com
Zarządzanie bezpieczeństwem	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, zabezpieczone hasłem EWS, bezpieczne przeglądanie z SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 domyślnie wyłączone; Aktualizacja do OpenSSL w wersji 1.1.1; włączanie/wyłączanie portów sieciowych; SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3, zmiana hasła społeczności; Bezpieczne ustawienia domyślne, szyfrowane dane w stanie spoczynku, aktywna aktualizacja FW, domyślnie hasło administratora, wybór szyfrowania i TLS; Blokowanie konta; Bezpieczna konfiguracja Wi-Fi
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 355 × 279,5 × 205 mm; Maksymalnie: 355 × 426,5 × 265 mm
Masa drukarki	5,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 32,5°C Wilgotność: Wilgotność względna od 30 do 70%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -20 do 60°C Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90%
Akustyka ^{1,5}	Moc dźwięku: 6,7 B(A) Ciśnienie akustyczne: 52 dB (A)
Zasilanie ⁴	Wymagania: 220–240 V pr. zm. (±10%), 60 Hz / 50 Hz; 2,7 A; Pobór mocy: 420 W (drukowanie), 2,0 W (tryb gotowości), 0,5 (tryb uśpienia), 0,5 W (urządzenie wyłączone automatycznie / wzbudzone przez USB, funkcja włączona przy dostawie), 0,04 W (urządzenie wyłączone automatycznie / włączone ręcznie), 0,04 W (urządzenie wyłączone ręcznie); Średnie zużycie energii²: 0,251 kWh/tydzień (Energy Star); Typ zasilacza: Wewnętrzne
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-on/Auto-off
Certyfikaty	RCM (Australia), TUV i oznaczenie GS (Niemcy), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), BIS (Indie), KC (Korea Południowa), SIRIM (Malezja), Kambodża, Ukraina, EAC, certyfikaty dla Europy Wschodniej, oznaczenie CE, FCC, Energy Star, UL, Paragwaj, Indonezja, Singapur, Filipiny, Argentyna, Chile itd. Standard w zakresie emisji elektromagnetycznej: CISPR32:2012 i CISPR32:2015 / EN55032:2012 i EN55032:2015+AC:2016 – klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Przepisy FCC 47 CFR, część 15 klasa B/ICES-003, wyd. 6. Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 219 – gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Bezrtęciowe
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Wietnamie
Zawartość opakowania ¹	8J9K9F Drukarka HP LaserJet M207dw; Oryginalny czarny toner LaserJet; Osłona przed kurzem; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi; Arkusz konfiguracyjny; Ulotka dotycząca przepisów
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja

Przypisy

- ¹ Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy zakupić oddzielnie. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Obsługuje zarówno pasmo 5,0 GHz, jak i 2,4 GHz, przy użyciu do 12 nienakładających się kanałów w porównaniu z tylko 3 nienakładającymi się kanałami w przypadku zakresu 2,4 GHz. Obsługuje pasmo 5,0 GHz (do 150 Mb/s) w porównaniu z pasmem 2,4 GHz (do 72,2 Mb/s). Więcej informacji znajdziesz na stronie: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ² Wymaga pobrania aplikacji HP dostępnej pod adresem <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Określone funkcje są dostępne wyłącznie w języku angielskim i mogą się różnić w zależności od modelu drukarki lub kraju zakupu oraz pomiędzy aplikacjami na urządzenia stacjonarne i mobilne. HP zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za korzystanie z funkcji zapewnianych przez aplikację HP. Wymagany jest dostęp do Internetu; może nie być dostępna we wszystkich krajach. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksów. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Zobacz szczegóły na stronie <https://www.hpsmart.com>
- ³ <https://www.red-dot.org/project/hp-laserjet-printer-series-52406>
- ⁴ W porównaniu z aplikacjami do drukowania OEM wykorzystywanymi w najlepiej sprzedających się, wyposażonych w obsługę sieci drukarkach atramentowych/laserowych oraz urządzeniach wielofunkcyjnych do zastosowań domowych i biurowych w cenie 450 USD ≤ USD. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku zgodnie z końcowym raportem historycznym IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker za I kwartał 2023 r. Stwierdzenie oparte na badaniach aplikacji producentów drukarek oraz bezpośrednich testach i analizach Keypoint Intelligence zleconych przez HP z lipca 2023 r. Więcej informacji pod adresem <https://www.keypointintelligence.com/HPSmartapp>
- ⁵ Na podstawie wewnętrznych testów HP. Szacunkowy średni czas na podstawie: 1) aplikacji HP pobranej na urządzenie przenośne lub komputer biurowy, 2) skonfigurowanego skrótu, 3) zadań skanowania, które mają więcej niż 2–3 powiązane z nimi zadania (skanowanie do wiadomości e-mail, zapisywanie i zmiana nazwy, przechowywanie w chmurze itp.). Porównanie średnich oszczędności czasu na podstawie oprogramowania drukarki i skanera stacjonarnego w celu wykonania podobnych zadań skanowania. Wymaga pobrania aplikacji HP oraz kompatybilnej drukarki HP. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego można znaleźć na stronie <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁶ Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień; może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
- ⁷ Recykling: Dostępność programu może się różnić. Zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP jest obecnie możliwy w ponad 60 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Afryce, Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej w ramach programu HP Planet Partners. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <https://www.hp.com/recycle>
- ⁸ System drukujący HP otrzymał certyfikat Blue Angel zgodnie z normą DE-UE-Z 219 (do użytku komercyjnego w następujących 33 krajach): Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Serbia, Turcja, Izrael, Maroko, Republika Południowej Afryki.
- ⁹ W porównaniu z monochromatycznymi, dwustronnymi drukarkami laserowymi w klasie poniżej 149 USD i 129 EUR oraz laserowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi w klasie poniżej 229 USD i 199 EUR. Rzeczywiste szybkości drukarek HP różnią się w zależności od konfiguracji systemu, oprogramowania, sterownika i złożoności dokumentu. Badanie Keypoint Intelligence z marca 2024 r. zlecone przez HP i bazujące na opublikowanych przez producentów OEM specyfikacjach oraz publicznie dostępnych informacjach z marca 2024 r. Udział w rynku według IDC za Q4 2023 r. dla Ameryki Północnej i Europy. Szczegóły: [keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200](https://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplexM200)

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Informacje na temat wydajności wkładu dołączanego do drukarki można znaleźć na stronie <https://www.hp.com/go/toneryield>. Wydajność zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników.
- ² Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień; może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
- ³ Konieczne jest pobranie aplikacji HP. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego znajdują się na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje i programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz różnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksów i mogą wymagać dodatkowego zakupu. Więcej informacji: www.hpsmart.com/mobile-fax
- ⁴ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki i doprowadzi do unieważnienia gwarancji. Wartości dotyczące zużycia energii zazwyczaj bazują na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
- ⁵ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki i doprowadzi do unieważnienia gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
- ⁶ Deklarowana wydajność na podstawie normy ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁷ Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁸ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Apple AirPrint – w urządzeniu przenośnym musi być dostępna funkcja AirPrint®. Funkcja drukowania Wi-Fi Direct® jest obsługiwana w wybranych drukarkach. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne należy połączyć bezpośrednio z siecią Wi-Fi Direct® urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą sieci Wi-Fi Direct. W zależności od urządzenia przenośnego może być również wymagane zainstalowanie aplikacji lub sterownika. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®. Logo Mopria® jest zastrzeżonym i/lub niezastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mopria Alliance Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; nieuprawnione użycie jest surowo zabronione. Wymagane pobranie aplikacji HP. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego znajdują się na stronie [hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Niektóre funkcje i programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz różnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy zakupić oddzielnie. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksów i mogą wymagać dodatkowego zakupu. Więcej informacji: [hpsmart.com/mobile-fax](https://www.hpsmart.com/mobile-fax)
- ⁹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji jest dostępnych na stronie <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ¹⁰ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem testu wydajności funkcji według normy ISO/IEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ¹¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ¹² Normatywny cykl pracy jest definiowany jako maksymalna liczba stron, jakie można zobrazować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby podłączonych użytkowników indywidualnych lub grup.
- ¹³ Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w podanym zakresie, co zapewnia optymalne działanie urządzenia (na podstawie takich czynników, jak częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz żywotność urządzenia w okresie rozszerzonej gwarancji).
- ¹⁴ Nie obsługuje systemów Windows® XP (64-bitowego) i Windows Vista® (64-bitowego) Pełne oprogramowanie dostępne tylko do systemu Windows 10 i nowszych; W 64-bitowym systemie Windows Server 2016 instalowany jest tylko sterownik drukarki; Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.
- ¹⁵ Testowana konfiguracja: druk jednostronny, papier A4, średnia szybkość 27 str./min.



www.blauer-engel.de/uz219

